

DIAG-STARTIUM 60-24是一款6-12-24V自动轮式充电器/启动器。微处理器设计，确保最高效率及安全性。多功能性，可在诊断阶段作为稳压电源（60A）使用。

## 充电

|     |           |
|-----|-----------|
| 6V  | 20-900 Ah |
| 12V | 20-900 Ah |
| 24V | 20-525 Ah |

## 启动

|     |       |
|-----|-------|
| 6V  | -     |
| 12V | 300 A |
| 24V | 280 A |



**自动充电：**充电时无需监管，充电周期结束时维持电压稳定（Floating）。设备可安全的持续连接到车辆电池上。



**100% 充电：**DIAG STARTIUM 60-24 确保为所有类型的铅酸蓄电池充电：液态、凝胶、AGM、Start&Stop、铅钙、VRLA、EFB...



**智能：**设备不间断分析电池的健康状况，调节电量。数字显示屏上可查阅电池的实时电压与充电百分比值。



**嵌入式电子设备保护：**无需断开电池与车辆的连接。无火花危险，充电钳在连接到电池前无电压。



**深度放电：**设备可对深度放电电池充电，但不能为1V以上劣化电池充电。



**定时器：**无人监管下，安全充电的功能。



如有必要，SOS 修复（SOS RECOVERY）功能在充电周期内集成，以在硫酸化期间再生电池。



**自动重启：**设备仅在车辆点火启动时才供电，无需远程遥控。



**智能启动：**启动器自动检测电池为劣化电池或硫酸化电池。此情况下，设备不提供电流以免损坏车辆电子设备。



**恒压电源（仅限12V）：**DIAG-STARTIUM 60-24具备诊断功能，可在车辆诊断阶段为电池提供电流支持，最大可达60A。（调节电压：12V -15V）。



原装配备：

- 电缆（2.3m红色 / 2.3m黑色）
- 绝缘夹



## 其他科技

- + 通过备份上次使用设置的自动重启充电功能。
- + 可快速针对异常情况的交流发电机测试功能。
- + 通过数字屏幕简单快捷地读取可视化错误。

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I <sub>1</sub> | Power | MIN. Ah | MAX. Ah  | Reg     | I 60335-2-29 A | A 1v/c | A 0v/c | Fuse | IP | mm          | kg |
|---------|----------------|-------|---------|----------|---------|----------------|--------|--------|------|----|-------------|----|
| 230V    | 16A            | 2000W | 6V      | 20-900Ah | 4+Start | 5-15-30-60     | -      | -      | 200A | 21 | 475x520x900 | 34 |
|         |                |       | 12V     | 20-900Ah | 4+Start | 5-15-30-60     | 300    | 430    |      |    |             |    |
|         |                |       | 24V     | 20-525Ah | 4+Start | 5-10-20-35     | 280    | 410    |      |    |             |    |

MADE in FRANCE

www.gys.fr